

Argus 3 Ultra

Smarte 4K 8MP Standalone Akku Solar Kamera mit 5/2,4 GHz Dualband-WLAN und Farbnachtsicht.

- 4K 8MP Ultra HD
- Akku-/Solarbetrieben
- 5/2,4 GHz Dualband-WLAN


Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7"CMOS Sensor
Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 15fps
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	Horizontal: 105° Vertikal: 55° Diagonal: 125°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 10 Meter (33ft); LED: 6Stk./0,8W/850nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Farbige Nachtsicht	Spotlights: 2Stk./2W/6500K
Bildfrequenz	Mainstream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps) Substream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps)
Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 4096Kbps (Standard: 3072Kbps) Substream: 64Kbps - 672Kbps (Standard: 672Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	

Akku	21,6Wh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
Solarstrom	Reolink Solarpanel (6W)
Schnittstelle	
Stromanschluss	USB Type-C
Speicherung	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Reset-Taste	Ja
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
WLAN	
Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2
Software	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Anderes Merkmal	
Smarte Alarme	PIR-Erkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10m (33ft)
PIR-Erkennungswinkel	100° horizontal
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant; Alxea
Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)

Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	20% bis 85%
Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	
Größe	127 x 90 x 56mm
Gewicht	335g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Beschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Status-LED
2. Spotlight
3. IR-LED
4. Objektiv
5. Tageslichtsensor
6. Eingebautes Mikrofon
7. Eingebauter PIR-Sensor



1. Reset-Loch
2. Netzschalter
3. microSD-Kartenslot
4. USB-C-Anschluss
5. Halterung
6. Lautsprecher
7. Status-LED des Akkus